



ПРИКАРПАТТЯ
ОБЛЕНЕРГО


УКРАЇНА

ПАТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО»

Кваліфікаційний сертифікат – № 8083 від 25.11.2013 р.

Проект повторного використання
арх.№23

Відгалуження 0,4 кВ від ПЛ напругою до 1000 В до
вводу будівлі з встановленням шафи обліку
на фасаді будівлі



Пояснювальна записка

23 ПЗ

Робочі креслення

23 ЕС

РОЗРОБЛЕНИЙ:

Керівник проектної групи ВТС

Лисиця В.А.

ПОГОДЖЕНИЙ:

Технічний директор

Сеник О.С.

Директор з енергозбуту

Боднарук В.Я.

Директор з охорони праці –
начальник служби охорони праці

Витвицький Я.І.

м. Івано-Франківськ
2016 р.

[illegible]

[illegible]

1.1 Вихідні дані

Тип мережі	Чотирьохпровідна з глухозаземленою нейтраллю
Номинальні напруги лінії	Uл=380 В, Uф=220 В
Номинальна напруга ізоляції	U=1000 В
Тип вводу	Повітряні ізольовані
Провід	Ізольовані самоутримні марки AsXSn
Лінійна арматура та інструмент	"Sicame"
Встановлення шаф обліку	Зовнішє (на фасаді будівлі)
Шафи обліку	КДЕ-3(при встановленні ввідного автоматичного вимикача промвиконання встановити пластикову шафу з параметрами згідно арк.ЕС-5)
Кліматичний район по вітру	III, IV, V
Кліматичний район по ожеледі	III, IV особливий
Технічні умови	№ від
Видані	
Адреса об'єкта	

1.2 Електротехнічні вирішення

Відгалуження від П/Л до вводу

В даному проекті повторного використання (далі проект) відгалуження від П/Л передбачено виконувати з дотриманням /7/ самоутримними ізольованими проводами марки AsXSn. Вище вказані самоутримні проводи з алюмінієвими струмоведучими жилами, з ізоляцією з світлостабілізованого зшитого поліетилену без окремої несучої жили, призначені для відкритого прокладання і стійкі до атмосферних впливів і сонячної радіації.

Арматура, затискачі, гаки прийняті за каталогами «Sicame».

Можливо використовувати аналогічні деталі кріплення, арматуру і проводи інших виробників.

В даному проекті представлено креслення влаштування вводу до будівлі з встановленням шафи обліку на фасаді будівлі.

Габарити перетинів і зближень

При перетині непроїжджої частини вулиці відгалуженнями від магістралі П/Л до ввідів в будівлі (споруди), відстань від СІП при найбільшій стрілі провисання до тротуарів і пішохідних доріжок повинна бути не менше 3,5 м. Відстань від СІП до поверхні землі, в місці приєднання до будівлі, повинна бути не менше 2,75 м. Довжина прогону від опори до будівлі повинна бути не більше ніж 25 м /2/.



При неможливості дотримання вище вказаних відстаней, необхідно використати додаткові опори або встановити ввідні конструкції на будівлі – тросостояки.

1.3. Будівельні рішення

Кліматичні умови прийняті в проекті характерні для Івано-Франківської області відповідно /1/з повторюваністю один раз в 5 років:

- район по ожеледі - III, IV особливий;
- нормативна товщина стінки ожеледі - 22 мм;
- район по вітру - 500 Па;
- нормативний швидкісний напір вітру - 33 даН/м².

Погоджено		
Копія	Зам. Інв. №	
	Підпис і дата	
	Формат А4	Інв. № об.

						23	ПЗ
Зм.	К-ть	Арк.	№ док	Підпис	Дата		
Кер. групи		Лисиця			27.02		
Розробив		Янчук			27.02	Пояснювальна записка	
Н. контр.		Лисиця			27.02		
						Стадія РП	Аркуш 1
						ПАТ "ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО"	

1.4 Охорона праці і техніки безпеки. Протипожежні заходи і пожежний захист.

Для забезпечення охорони праці і техніки безпеки даним проектом передбачено:

- використання технічно досконалого обладнання;
- проведення будівельних, монтажних і налагоджувальних робіт та експлуатації

електроустановок згідно /2, 3, 4, 9/.

Будівництво ділянок лінії поблизу діючих, що знаходяться під напругою, повинно виконуватись згідно /5/ із дотриманням нормативних відстаней від проводів працюючих машин і механізмів, їх належного заземлення та інших заходів по безпеці ведення робіт.

В тих випадках коли вимоги /5, 6/ щодо відстаней від елементів діючих електроустановок, що знаходяться під напругою, до працюючих механізмів виконати неможливо, необхідно відключати і заземляти ці електроустановки.

Пожежна безпека відгалужень до ввідів з дотриманням вимог /10/ забезпечується застосуванням вознетрибких конструкцій.

Роботи по монтажу СІП виконуються спеціалізованою бригадою /16/. Бригада повинна бути забезпечена необхідним інструментом та пристроями для виконання робіт.

При сильному дощі, густому тумані, снігопаді роботи не починають, а розпочату роботу слід припинити.

При виконанні робіт в охоронній зоні ПЛ, що знаходиться під напругою, бригада додатково повинна бути забезпечена переносним заземлювальним пристроєм, діелектричними рукавицями, діелектричним взуттям та захисними окулярами.

Перед виконанням монтажу СІП повинні бути закінчені такі роботи:

- установка опор з металоконструкціями;
- виконанні контури повторних та грозозахисних заземлень, приєднані до нижніх випусків опор в місцях призначених проектом;
- виконано улаштування пристроїв захисту інженерних споруд на переходах, знесенно будівлі які заважають будівництву (передбачене проектом), траса розчищена від дерев та насаджень, які заважають монтажу СІП, доставлені дарабани з СІП, арматура та інші матеріали, необхідні для монтажу СІП.

Роботу по монтажу СІП дозволяється виконувати при таких граничних атмосферних умовах:

- температура повітря не нижче зазначеної в сертифікаті СІП, швидкість вітру не більше за 10 м/с, відсутність сильного дощу, густого туману;
- відсутність на опорах інею, ожеледі.

1.5 Організація будівництва

Роботи по виконанню відгалужень до ввідів в будівлі (споруди) виконується бригадою мінімальний склад якої становить не менше двох чоловік:

- електромонтер з IV групою з електробезпеки (керівник робіт) - 1 чол.
- електромонтер III групою електробезпеки - 1чол.

Роботи здійснюються в такій послідовності операцій:

- встановлення шафи обліку (здійснюється з оформленням розпорядження згідно з /16/);
- закріплення СІП на будівлі (споруді) та приєднання до проводів вводу, натяг СІП і закріплення на допоміжних опорах, приєднання СІП до магістралі ПЛ-0,4 кВ (здійснюється з оформленням наряду-допуску згідно з /16/).

Необхідну довжину СІП для вводу у будівлю електромонтер відмотує з бухти (дарабану) і розмотує його конструкції.

Формат А4				Копія	
Інв. № об.		Підпис і дата		Зам. Інв. №	

Зм.	К-ть	Арк.	№ док	Підпис	Дата

З боку конструкції на СІП монтується натяжний затискач. При цьому залишаються кінці жил довжиною достатньою для приєднання до шафи обліку. Згідно технічного рішення на СІП від'єдгається гофрошланг. За допомогою драбини електромонтер піднімається і кріпить натяжний затискач на заку.

Для закріплення СІП на опорі електромонтер підіймається на опору, одночасно піднімаючи на опорі СІП відгалуження. На опорі електромонтер вручну виконує натягування СІП до досягнення необхідної стріли провисання, відмічає місце монтування натяжного затискача та місце відрізування СІП від ґрунту (дарабану) і за допомогою капронового тросу опускає СІП на землю. Низовий електромонтер за мітками виконує монтаж натяжного затискача та кабельними ножицями відрізає СІП. Після цього верховий електромонтер за допомогою капронового тросу піднімає СІП з затискачем на опору і кріпить його на зак.

Жили СІП відгалуження приєднуються до магістралі ПЛ за допомогою відгалужувальних затискачів, що проколюють ізоляцію. При монтажі затискачів ізоляція з проводів не знімається. Відгалужувальні затискачі встановлюються на жилах лінії від якої робиться відгалуження і до них підключаються жили самого відгалуження, приєднання жил відгалуження починається від нульової жили.

При монтажі відгалужень до ввідів в будинки необхідно стежити за рівномірністю розподілу електричного навантаження по фазах.

1.6 Оцінка впливу на навколишнє середовище

Відгалуження до ввідів, що споруджуються за даними рішеннями, здійснюються на напрузі 0,38 кВ.

Вказаний технологічний процес є безвідходним і не супроводжується шкідливими викидами в навколишнє природне середовище (як повітряне так і водне), а рівень шуму і вібрації, які можуть створюватись обладнанням, не перевищують допустимих /11, 13/ величин.

У зв'язку з цим, проведення повітряно-газового та водоохоронних заходів по зниженню рівня виробничого шуму і вібрації даними розробками не передбачено.

Прийняті рішення не впливають згідно /12/ негативно на навколишнє природне середовище.

Після спорудження ЛЕП земельні ділянки які використовувались при будівництві повинні бути приведені в попередній стан.

Використання ПЛІ має природоохоронний ефект, зберігає зелені насадження від вирубки вздовж траси, запобігає загибелі великих птахів від ураження електричним струмом, зменшує небезпеку ураження людей і тварин електричним струмом.

1.7 Перелік застосованих типових проектів і посилальних документів:

- 1 Регіональні карти нормативних ожеледних і вітрових навантажень Івано-Франківської області.
- 2 Правила улаштування електроустановок 2009.
- 3 ДБН А.3.2-2-2009 ССПБ Охорона праці і промислова безпека в будівництві. Основні положення.
- 4 Улаштування повітряних ліній електропередачі напругою до 1 кВ з самоутримними ізольованими проводами ВБН В 2 5 34-1 001 001 02 д.
- 5 НПАОП 40.1-1.01-97 Правила безпечної експлуатації електроустановок.
- 6 НПАОП 45.31-1.10-83 Правила техніки безпеки при виконанні електромонтажних робіт на об'єктах Мінергеро СРСР.
- 7 Вимоги до проектування повітряних ліній електропередачі напругою до 1 кВ з самоутримними ізольованими проводами ГКД 34 20 175 2002.
- 8 Інструкція з монтажу повітряних ліній електропередачі напругою до 1 кВ з самоутримними ізольованими проводами ГКД 34 20 260 2002.
- 9 Інструкція з експлуатації повітряних ліній електропередачі напругою до 1 кВ з самоутримними ізольованими проводами ГКД 34 20 862 2002.

Формат А4	Інф. № об.	Копія	Зам. Інф. №	Підпис і дата	Зм.	К-ть	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	23	ПЗ	Арк.
													3

- 10 Правила пожежної безпеки в Україні затверджені наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій №126 від 19.10.2004.
- 11 Санітарні норми виробничого шуму ультразвуку та інфразвуку ДСН 336 037 99.
- 12 Проектування склад і зміст матеріалів оцінки на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств будинків і споруд. Основні положення проектування ДБН А 2 2 1 95.
- 13 Державні санітарні норми виробничої, загальної та локальної вібрації ДСН 336 039 99.
- 14 Залізобетонні опори ВЛ 0,38 кВ серія ТП 3 407 1 136.
- 15 Вводи ліній електропередач до 10 кВ у виробничі, адміністративні, побутові та житлові приміщення в сільській місцевості серія ТП 5 407 1 154.
- 16 Технологічна карта №30 та №31 організація роботи по влаштуванню одно та три фазних кабельних вводів у будинки побутових споживачів (з виносом приладу обліку в контейнер на фасад будівлі).

Формат А4	Копіював		Зам. Інв. №																	
	Підпис і дата																			
	Інв. № од.																			
<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Зм.</td><td>К-ть</td><td>Арк.</td><td>№доку</td><td>Підпис</td><td>Дата</td><td></td> </tr> </table>														Зм.	К-ть	Арк.	№доку	Підпис	Дата	
Зм.	К-ть	Арк.	№доку	Підпис	Дата															
23						ПЗ 4														

Аркуш	Назва	Примітка
1	Загальні дані по робочих кресленнях .	ЕС
2	Відгалуження від ПЛ. Ситуаційний план.	ЕС
3	Однолінійна схема живлення.	ЕС
4	Вибір січення проводу та відповідного автоматичного вимикача	ЕС
5	Влаштування трифазного обліку електричної енергії прямого включення .	ЕС

Відомість документів на які посилаються

Позначення	Назва	Примітка
	<u>Документи на які посилаються</u>	
СнПЗ 05 06 85	Електротехнічні пристрої	
ПУЕ 2009	Правила улаштування електроустановок	
ТП-3.407-1.136	Залізобетонні опори ПЛ 0,38 кВ	
ТП-4.407-150	Заземлючі пристрої опор повітряних ліній напругою 0,38-35 кВ	
ТП-4.407-11	Заземлення і занулення електроустановок	
арх.№2012	Технічні рішення по виконанню відгалужень від ПЛ (П/Л) напругою до 1000 В до вводів у будівлі чи споруди, які належать населенню, самоутримним ізольованим проводам	
	<u>Документи які додаються</u>	
23	ЕС.СО Специфікація обладнання	1 аркуш

Погоджено:


Зам. Інв. №

Копія:

Підпис і дата

Формат А4

Інв. № об.

						23			ЕС			
						Відгалуження 0,4 кВ від ПЛ напругою до 1000 В до вводу будівлі з встановленням шафи обліку на фасаді будівлі						
Зм.	К-ть	Арк.	№ док	Підпис	Дата				Стадія	Аркуш	Аркушів	
Кер. групи.		Лисиця			27.02							
Розробив		Янчук			27.02				РП	1		
Н. контроль		Лисиця			27.02	Загальні дані по робочих кресленнях			ПАТ "ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО"			

Проект електропостачання житлового будинку

розроблений на основі вихідних даних:

- технічних умов на електропостачання № _____ від _____ р.,
виданих _____

- матеріалів обстеження і вишукувань;
- генерального плану ділянки;
- завдання головного інженера проекту.

Категорія надійності електропостачання - III

Джерело живлення - _____

Переріз лінії живлення вибраний за допустимим довготривалим струмом та перевірений по умовах спрацювання захисту при однополюсних замиканнях на корпус або нульовий провід.


Всі монтажні роботи по монтажу електроосвітлення та електрообладнання виконувати згідно діючих норм та правил.

У знаках _____, вказаних на кресленнях, необхідно прописати значення, які відповідають об'єкту.


Найменування	Позначення мереж та споруд	
	Діючих	Проектних
Кабельна лінія до 1 кВ в землі		
Кабельна лінія вище 1 кВ в землі		
Кабельна лінія вуличного освітлення		
Кабельна лінія на скобах (по стіні)		
Кабельна лінія зв'язку в землі		
Кабельна лінія в каналізації (зйомка/схема)		
Кабель на тросі по опорах		
Повітряна лінія 1 кВ		
Повітряна лінія 10 кВ		
Повітряна лінія зв'язку		
Лінія провідного мовлення		
Повітряна лінія вуличного освітлення		

Формат А4	Зам. Інв. №
Інв. № об.	Підпис і дата
Копія	

Зм.	К-ть	Арк.	№ док	Підпис	Дата



Ситуаційний план мереж 0,4 кВ



Примітка:

-вузол А,Б дивись арх.№2012 "Технічні рішення по виконанню відгалужень від П/Л напругою до 1000 В до вводу в будівлі чи споруди, які належать населенню, самоутримним ізольованим проводом"

Погоджено:		Зам. Інв. №		Підпис і дата		23		ЕС	
Відгалуження 0,4 кВ від П/Л напругою до 1000 В до вводу в будівлі з встановленням шафи обліку на фасаді будівлі		Зм.		К-ть		Арк.		№ док	
Кер. групи.		Лисиця		Підпис		Дата		27.02	
Розробив		Янчук		Підпис		Дата		27.02	
Н. контроль		Лисиця		Підпис		Дата		27.02	
Відгалуження від П/Л. Ситуаційний план.		Стадія		РП		Аркуш		2	
ПТ "ПРИКАРПАТТЯОБЕНЕРГО"		Аркуші		Аркуші		Аркуші		Аркуші	

Табл. 1 – Вибір відповідного автоматичного вимикача в залежності від розрахункового навантаження і напруги.

Розрахункове навантаження, кВт при 0,38 кВ	Номинальний струм автоматичного вимикача, А
1,0 – 3,0	10
3,1 – 5,0	16
5,1 – 9,0	20
9,1 – 12,0	25
12,1 – 17,0	32
17,1 – 22,0	40
22,1 – 27,0	50
27,1 – 33,0	63
33,1 – 42,0	80
42,1 – 52,0	100



Примітка – Відпідні автоматичні вимикачі при поперечному січенні проводу 35мм² та більше використовувати в промисловому виконанні .

Табл. 2 – Вибір січення проводу в залежності від розрахункового навантаження та довжини.

Розрахункове навантаження, кВт при 0,38 кВ	Січення проводу, мм²						
	до 25 м	до 50 м	до 100 м	до 150 м	до 200 м	до 250 м	до 300 м
0,1 – 3,0	4x16	4x16	4x25	4x25	4x25	4x25	4x25
3,1 – 4,9	4x16	4x16	4x25	4x25	4x25	4x25	4x25
5,0 – 8,4	4x16	4x16	4x25	4x25	4x25	4x25	4x25
8,5 – 16,5	4x16	4x16	4x25	4x25	4x25	4x25	4x25
17,0 – 20,5	4x16	4x16	4x25	4x25	4x25	4x25	4x35
21,0 – 26,0	4x16	4x16	4x25	4x25	4x25	4x35	4x35
26,5 – 32,5	4x16	4x16	4x25	4x25	4x25	4x35	4x50
33,0 – 41,0	4x25	4x25	4x25	4x25	4x35	4x50	4x70
41,5 – 50,0	4x25	4x25	4x25	4x35	4x50	4x70	4x70


Погоджено									
Зам. Інв. №									
Копія									
Формат А4									

						23			ЕС		
Відгалуження 0,4 кВ від ПЛІ напругою до 1000 В до вводу будівлі з встановленням шафи обліку на фасаді будівлі											
Зм.	К-ть	Арк.	№ док	Підпис	Дата				Стадія	Аркуш	Аркушів
Кері.групи		Лисиця			27.02				РП	4	
Розробив		Янчук			27.02						
Н.контроль		Лисиця			27.02	Вибір січення проводу та відповідного автоматичного вимикача			ПАТ "ПРИКАРПАТТЯОБЕНЕРГО"		



1. Шафа облікова
2. Оргскло
3. Ввідний автоматичний вимикач
4. Лічильник електричної енергії прямого включення
5. Ввідний кабель
6. Отвір для ввідного автоматичного вимикача
7. Отвір для пломбкування

Формат А4	Інф. № об.	Копіював		Підпис і дата		Зам. Інф. №		Погоджено	

						23			ЕС			
						Відгалуження 0,4 кВ від ПЛІ напругою до 1000 В до вводу будівлі з встановленням шафи обліку на фасаді будівлі						
Зм.	К-ть	Арк.	№ док	Підпис	Дата				Стадія	Аркуш	Аркушів	
ГІП		Лисиця			27.02				РП	5		
Розробив		Янчук			27.02							
Н. контроль		Лисиця			27.02	Влаштування трифазного обліку електричної енергії прямого включення.			ПАТ "ПРИКАРПАТТЯОБЕНЕРГО"			

